



Im Lieferumfang enthalten:

- CLA 7.1
Magnetkette
- CLA 7.2
Binauraler Kopfhörer



Optionales Zubehör:

- Zusätzlicher Empfänger zum Aufsetzen auf denselben Sockel



FUNKTIONEN

- Schließen Sie Ihre eigenen Kopfhörer oder ein Hörgerät an
- Stereo-Empfang
- Optischer Anschluss auf der Basisstation*
- Analog- oder Mikrofoneingang (3,5-mm-Anschluss)**
- Empfänger, kompatibel mit Kopfhörern oder Induktionsschleife, mit 3,5-mm-Stecker
- Leicht zugängliche Einstellungen auf dem Empfänger:
 - Lautstärke bis zu 125dB spl
 - Balanceregulierung Links/Rechts
 - Tonregelung gemäß Ihrer Bedürfnisse
- Automatischer Standby-Modus (wenn kein Signal mehr)
- Integriertes Mikrofon für die Verstärkung der Geräusche der Umgebung, somit ist jederzeit eine Unterhaltung mit anderen Personen im Raum möglich.
- Praktischer, leichtgewichtiger Kopfhörer

Beispiel mit 2 Empfängern



*Optischer Anschluss

**Analog- oder Mikrofoneingang

TECHNISCHE ANGABEN

- **2,4 GHz digitale**
- Tonfrequenz: 100 – 16 000Hz
- Betriebsfrequenz: 2.404.5-2.479.5GHz
- Modulationsart: GFSK
- Anzahl der Kanäle: 16
- Bandbreite: 5MHz
- Bitrate des Senders: 1Mbps
- Antennen-Typ: Interne Antenne
- Ladestation für zwei Kopfhörer
Schnellladung
Ladezeit: 4 Stunden
Automatische Ladung, sobald der Empfänger auf der Basisstation aufgestellt ist.
- Reichweite im Freien 100m und 25m im Innenbereich
- Optischer Audioeingang
- Analog- oder Mikrofoneingang (3,5-mm-Klinkenbuchse)
- Betriebszeit: 10 Stunden
- Gewicht des Empfängers: 38g

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Empfänger
 - Magnetkette CLA 7.1
 - binauraler Kopfhörer CLA 7.2
 - Ladestation
1. Netzadapter Typ C
 2. Halsband 75cm
 3. Audio-Stereokabel (2 m), männlich-männlich, mit 3,5-mm-Klinkenstecker
 4. Optisches Kabel (Toslink) (1.8m)
 5. Adapterkabel Cinch -> 3,5-mm-Buchse von 20cm
 6. Mini-Toslink-Anschluss

