



APPELER/REPONDRE

- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- Réglage de la tonalité de réception jusqu'à 10dB (4 niveaux)
- Réglage du volume d'émission (-4, 0, +4dB)
- 5 mémoires d'urgence
- 10 mémoires indirectes
- Mains libres / Ecoute amplifiée (Haut-parleur)
- Dans le cadre des personnes à mobilité réduite, possibilité pour l'appelant de décrocher le téléphone à distance à l'aide d'un code pin à 4 chiffres
- Réglage du volume du haut-parleur en mains libres
- Répertoire de 30 numéros
- Touche d'accès rapide au répertoire et au menu
- Touche R pour double appel
- Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
- Rappel des 10 derniers numéros composés
- Indicateur de messages en attente (LED)
- Fonction Flash / Fonction Pause / Fonction Secret
- Fonction raccroche automatique
- Clavier
 - Larges touches (25 x 20mm)
 - Grands caractères : 13mm
 - Contraste élevé : écriture blanche sur fond noir



ECRAN LCD

- Rétro-éclairé blanc (80 x 40mm)
- Afficheur : Alphanumérique / inclinable / 4 lignes / Taille des caractères : 11mm
- Réglage du contraste (8 niveaux)
- Sélection entre 5 langues : Anglais, Français, Allemand, Italien et Espagnol
- Menu navigation
- Horodatage
- Icône du service répondeur et de nouveau message reçu

SONNERIE

- 10 sonneries
- Réglage du volume de sonnerie arrêt et 5 niveaux
- Indicateur visuel de sonnerie
- Niveau de Sonnerie : 80dB

GUIDE VOCAL

- Guide vocal : répertoire, numéros et appels entrants
- Présentation vocale du nom ou du numéro
- Langage vocal : Français, Anglais, Allemand, Italien et Espagnol

TECHNIQUE

- Poste analogique
- Mémoire permanente
- Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
- 4 batteries rechargeables type AAA (non incluses)
- Numérotation fréquence vocale / décimale
- Montage mural
- Dimensions : 26 x 20 x 5cm

**Pour accéder à ce service, il faut avoir souscrit au service "Présentation du Numéro" et/ou "Présentation du Nom" de votre opérateur. Service accessible par abonnement.*

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable.

REPONDEUR

Non applicable

VBC4 : Télécommande alarme avec détection de chute

IDENTIFICATION D APPELS*

- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2)
 - 20 numéros entrants
 - 10 numéros sortants
- Touches d'accès directes aux services opérateurs
 - Messagerie vocale
 - Auto rappel
 - Conversation à 3
 - Double appel
 - Présentation du nom et du numéro
- Temps de communication

FONCTION D'APPEL D'URGENCE

- Bracelet et bouton ergonomique résistant à l'eau (IP67)
- Déclenchement de l'alarme manuel et automatique (lors d'une chute lourde)
- Confirmation déclenchement par vibreur et LED
- Le bracelet vibre avant tout envoi d'alarme
- 5 numéros d'urgence à programmer
- Annonce vocale personnalisée
- Possibilité d'enregistrer 4 télécommandes

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x SERENITIES
- 1 x Télécommande à détection de chute (VBC4)
- 1 X adaptateur AC-DC
- 1 x Cordon de ligne, prise RJ11
- 1 x Cordon spiralé prise RJ9 pour le combiné

ACCESSOIRES EN OPTION

- Télécommandes à détection de chute additionnelles (VBC4)
- Bracelet supplémentaire
- Outil remplacement de batterie pour VBC4
- Télécommande SOS Walt