



Accessoires inclus :

- CLA 7.1
Collier magnétique
- CLA 7.2
Casque binaural



Accessoire en option :

- Récepteur additionnel à placer sur la même base



Exemple avec 2 récepteurs



*Entrée optique

**Entrée analogique
ou micro

CARACTERISTIQUES

- Possibilité de brancher son propre casque audio ou son appareil auditif
- Réception Stéréo
- Entrée audio optique sur la base*
- Entrée analogique audio ou micro (connecteur 3.5 mm) **
- Récepteur compatible avec casque ou boucle magnétique avec connecteur Male 3.5mm
- Ensemble des réglages facilement accessibles sur le récepteur :
 - Réglage volume (jusqu'à 125dB spl)
 - Réglage de la balance gauche/droite
 - Réglage de la tonalité pour l'adapter à vos besoins
- Mise en veille automatique (quand plus aucun signal en entrée sur la base)
- Micro Intégré pour amplification de l'ambiance sonore
- Léger et pratique

TECHNIQUE

- **2,4 GHz digitale**
- Gamme de fréquence : 100 – 16 000Hz
- Fréquence de fonctionnement : 2.404.5-2.479.5GHz
- Type de modulation : GFSK
- Nombre de canaux : 16
- Bande passante : 5MHz
- Débit binaire de l'émetteur : 1Mbps
- Type d'antenne : Antenne interne
- Base de rechargement pour deux récepteurs (voir exemple)
- Système de rechargement rapide
Temps de rechargement complet : 4 heures.
Le récepteur se recharge automatiquement lorsqu'il est placé sur sa base.
- Portée 100m en champs libre et 25m en intérieur
- Plus de 10 heures d'autonomie en utilisation
- Poids du récepteur : 38 g

CONTENU DE LA BOÎTE

- Récepteur
 - Collier magnétique CLA 7.1
 - Casque binaural CLA 7.2
 - Base de rechargement
1. Adaptateur Secteur Type C
 2. Cordon tour de cou 75cm
 3. Câble stéréo audio de 2M Male Male avec connecteur 3.5mm
 4. Câble optique (Toslink) 1.8m
 5. Cordon adaptateur RCA-> connecteur F 3.5mm
 6. Connecteur mini Toslink

