



#### AMPLICALL 100 EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarker elektronischer Rufton : **90dB**
- Einstellbare Lautstärke
- 32 verschiedene Melodien
- Blinklicht bei Klingeln
- 3 Alarmkonfigurationen :
  - Blitzlicht + Klingelton
  - Blitzlicht + Vibration
  - Klingelton + Vibration
- Bis zu 6 Sender können mit 6 entsprechenden Lichtzonen verknüpft werden
- Entfernung zwischen der Türklingel AMPLICALL 101 und dem AMPLICALL100: bis zu 35m im Innenbereich und 200m im Freien.  
Hinweis: Die in einem Gebäude/einer Wohnung mögliche Reichweite kann je nach Umgebungsbedingungen abweichen.
- Batteriestandsanzeige für den Empfänger und die verschiedenen Sender
- Steuerung des Relais (1 Relais) und dessen Öffnungszeit
- AMPLICALL 101 Türklingel enthalten

#### AMPLICALL 100 TECHNISCHE DATEN

- Wand- oder Tischmontage
- Frequenz: 868MHz
- Funktioniert mit einem AC-Adapter
- Batteriebetrieb bei Stromausfall, gilt auch für das optionale Vibrationskissen (3 x AR14, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maße : 14,6 x 17,6 x 5,5cm

#### AMPLICALL 101 TÜRKLINGEL EIGENSCHAFTEN

- Türklingel für AMPLICALL 100 und 150
- Leuchtring um die Taste
- Halterung für Wandmontage

#### AMPLICALL 101 TECHNISCHE DATEN

- Betrieb durch mitgelieferte CR2032 3V-Batterie
- Übertragung der Information über schwache Batterie an den Empfänger
- Frequenz: 868MHz
- Maße : 3,1 x 7,3 x 2,1 cm

#### OPTIONEN

- Vibrationskissen (CLA2)
- CLA2 EX Verlängerungskabel

#### KOMPATIBLE PRODUKTE

- Zusätzliche AMPLICALL 101
- AMPLICALL 110, AMPLICALL 140
- AMPLICALL150 (nur mit der Türklingel AMPLICALL101 aus dem Set)