



CARACTERISTIQUES BOÎTIER AMPLICALL 100

- Sonnerie électronique puissante : **90dB**
- Volume réglable
- 32 mélodies différentes
- Flash lumineux de sonnerie
- 3 configurations d'alarme :
 - Flash + sonnerie
 - Flash + vibreur
 - Sonnerie + vibreur
- Possibilité d'appairer jusqu'à 6 émetteurs avec 6 zones lumineuses leur correspondant
- Distance entre la sonnette AMPLICALL 101 et le boîtier de l'AMPLICALL100 : jusqu'à 35m en intérieur et 200m en champ libre. Note : la distance atteinte dans un bâtiment/maison peut varier en fonction des conditions environnementales
- Indicateur lumineux du niveau de batterie du boîtier de réception et des différents émetteurs
- Contrôle de relais (1 relais) et de sa durée d'ouverture
- Sonnette de porte AMPLICALL 101 incluse

TECHNIQUE AMPLICALL 100

- Installation murale ou sur bureau
- Fréquence : 868MHz
- Fonctionne avec un adaptateur secteur
- Fonctionne par piles en cas de coupure secteur, y compris le coussin vibrant disponible en option (3 x AR14, non incluses)
- Dimensions : 14,6 x 17,6 x 5,5cm

CARACTERISTIQUES SONNETTE AMPLICALL 101

- Sonnette de porte pour AMPLICALL 100 et 150
- Anneau lumineux autour du bouton
- Support fixation murale

TECHNIQUE AMPLICALL 101

- Fonctionne par pile CR2032 3V incluse
- Transmission information pile faible vers récepteur
- Fréquence : 868MHz
- Dimensions : 3,1 x 7,3 x 2,1 cm

EN OPTION

- Coussinet vibrant (CLA2)
- CLA2 EX

PRODUITS COMPATIBLES

- AMPLICALL 101 additionnelle
- AMPLICALL 110, AMPLICALL 140
- AMPLICALL150 (uniquement avec sa sonnette AMPLICALL101 du pack)