

Toutes les langues possibles



APPELER / REPONDRE

- Compatible appareil auditif (position T)
- Réglage du volume de réception jusqu'à **40dB**
- Réglage de la tonalité de réception avec 5 niveaux
- 3 mémoires photos directes
- 10 mémoires indirectes
- Répertoire : 30 numéros avec nom vocal
- Blacklist : possibilité de bloquer jusqu'à 200 numéros
- 4 modes de blocage d'appel : bloque tous les numéros / bloque uniquement les numéros de la blacklist / bloque les numéros internationaux et privés / désactive le blocage d'appel
- Bouton SOS
- Dans le cadre des personnes à mobilité réduite, possibilité pour l'appelant de décrocher le téléphone à distance à l'aide d'un code pin à 4 chiffres
- Fonction Flash (100/270/600mS)
- Main libre bidirectionnel avec indication par LED
- Réglage du volume du haut-parleur en mains libres
- Fonction R (double appel)
- Fonction pause
- Rappel des 10 derniers numéros composés bouton "BIS"
- Clavier à grosses touches avec rétro-éclairage
- 6 langues : Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien et Espagnol
- Aide vocale (touches, menu, répertoire, numéro de téléphone)

ECRAN LCD

- Grand écran LCD rétroéclairé
- Affichage LCD sur 4 ligne
- Réglage automatique de l'heure et de la date
- Numéro à 16 chiffres, nom à 16 caractères
- Icône indiquant nouveaux appels manqués



FONCTION V2T : VOICE TO TEXT (Voix en Texte)

- Connectez le SERENITIES 100 à votre tablette, smartphone ou ordinateur afin de bénéficier de la retranscription automatique voix → texte (audio out) / texte → voix (audio in)
- Audio-out (pour personnes malentendantes) : toute votre conversation sera retranscrite à l'écrit dans l'appli que vous choisisrez
- Audio-in (pour personnes muettes) : écrivez votre texte dans un synthétiseur vocal qui transformera votre texte en voix et l'enverra à votre interlocuteur
- 2 connexions jack 3.5mm, 4 contacts
- Application conseillée : [LiveTranscribe](#)

FONCTION D'APPEL D'URGENCE

- Appel SOS d'urgence à partir du bouton SOS du téléphone
- Procédure d'appel SOS par composition automatique de 5 numéros d'urgence différents + message vocal
- Bip de confirmation d'envoi d'appel d'urgence
- Annonce vocale personnalisable (message SOS par défaut)
- Alarme de température ambiante : procédure d'appel d'urgence aux 5 numéros SOS (+ message vocal) lors d'une détection de température trop basse ou trop élevée (seuil minimum réglable de 5°C à 20°C / seuil maximum réglable de 25°C à 50°C)
- Entrée pour capteur externe (2 contacts, connecteur 2.5mm), appel SOS suivant 3 modes (arrêt, normal, 24h), détection soit sur contact ouvert soit sur contact fermé

IDENTIFICATION D'APPELS *

- Identification de l'appelant (CID) et appel en attente
- Clavier parlant
- Présentation du nom et du numéro
- Affichage des appels reçus avec date et heure

SONNERIE

- Indicateur visuel de sonnerie
- 10 sonneries
- 4 niveaux de sonneries : Silencieux / Volume 1 / Volume 2 / Volume 3
- Sonnerie puissante (jusqu'à 85dB à 1 mètre)

TECHNIQUE

- Montage mural
- Dimensions : 18,5 x 20 x 5 cm
- Batterie rechargeable - AAx4 non incluse

CONTENU DE LA BOITE

- 1 x SERENITIES 100
- 1 x adaptateur AC- DC
- 1 x câble jack 3.5mm, 4 contacts
- 1 x Cordon de ligne, RJ11 / RJ11
- 1 x Cordon spiralé prise RJ9 pour le combiné

ACCESOIRES EN OPTION

- Télécommande Walt SOS additionnels (869,2MHz)
- Télécommande SOS à détection de chute (VBC10)

*Pour accéder à ce service, il faut avoir souscrit au service "Présentation du Numéro" et/ou "Présentation du Nom" de votre opérateur.
Service accessible par abonnement.

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable.