



ANRUFEN/SPRECHEN

- ➔ Hörgerätekompatibel
- ➔ Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- ➔ Freisprechfunktion
- ➔ Lautsprecher Einstellung
- ➔ Telefonbuch (50 : Einträge)
- ➔ Direktwahltaste zum Telefonbuch
- ➔ R-Taste für Doppelanruf
- ➔ Menütaste
- ➔ Wahlwiederholungstaste (letzte gewählte Rufnummer)
- ➔ Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- ➔ Flashzeit (100ms/300ms/600ms)
- ➔ Stummfunktion
- ➔ Ergonomisch entworfenes Handset
- ➔ Tastatur : Breite Tasten, Tastenton

LCD-Display

- ➔ Weiße Hintergrundbeleuchtung
- ➔ Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm
- ➔ Maße : 40x30mm
- ➔ 6 wählbare Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch
- ➔ Navigationsmenü
- ➔ Uhrzeit und Datumanzeige
- ➔ Wecker Funktion
- ➔ Tastensperre
- ➔ Anzeige für Verbindungsdauer

ANTRUFBEANTWORTER

- ➔ 15 Minuten Aufnahmezeit
- ➔ 2 Ansagen
- ➔ 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Aufzeichnung)
- ➔ Anzeige der Anzahl der ungelesenen Nachrichten
- ➔ Fernabfrage
- ➔ PIN-Code für Fernabfrage
- ➔ Abhören der Nachrichten durch Hörer
- ➔ Löschen einzelner/aller Nachrichten
- ➔ 3 Sprachen wählbar (Englisch, Französisch, Deutsch)

PRODUKTEIGENSCHAFT SOS-PRO 295

- ➔ 5 Tasten auf dem SOS-PRO 295 :
 - Volume +, Volume-, 2 Direktwahltasten
 - SOS-Taste/Antworten für eingehende Anrufe
- ➔ Einstellbare Klingellautstärke
- ➔ Einstellbare Volume des Lautsprechers- (5 Stufen)
- ➔ Freisprechfunktion
- ➔ Piepton, wenn das SOS-PRO 295 außerhalb der Reichweite der Basisstation ist.
- ➔ Optische Anzeige der Batteriestand (rote LED)
- ➔ Optische Anzeige falls Anruf oder während eines Telefongesprächs (grüne LED)
- ➔ 4 Notrufnummern programmierbar
- ➔ Selbstaufnehmbare Notansage oder die existierende Ansage in 3 wählbaren Sprachen benutzen (Englisch, Französisch, Deutsch)



TECHNISCHE ANGABEN SOS-PRO 295

- ➔ GAP Technologie
- ➔ Batterie 300mAh Li-Polymer
- ➔ Standby-Zeit : 60 Stunden
- ➔ Dauergesprächszeit : 5 Stunden
- ➔ Lädt automatisch in der Basisstation auf
- ➔ Reichweite außen 200m und innen 30m
- ➔ Gewicht des Empfängers : 61g



Mitgeliefertes Zubehör : SOS-PRO 295

- 2 Direktwahltasten
- SOS-Taste/Antworten für eingehende Anrufe

KLINGEL

- ➔ Extra laute Melodien: bis zu **75dB** auf dem Mobilteil und **80dB** auf dem Basisstation
- ➔ 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen
- ➔ Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakten im Telefonbuch
- ➔ Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen
- ➔ Optische Anrufanzeige

TECHNISCHE ANGABEN

- ➔ DECT
- ➔ Dauerspeicher
- ➔ Funktioniert mit Netzadapter (enthalten)
- ➔ 1 wiederaufladbare Batterie Ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- ➔ Ton-/Dezimalfrequenzwahl
- ➔ Maße :
 - o Mobilteil : 172x55x25 mm
 - o Basisstation : 136x91x105 mm
- ➔ Standby-Zeit : 2 Tagen
- ➔ Dauergesprächszeit : 8 Stunden
- ➔ GAP-kompatibel
- ➔ Reichweite :
 - o bis 50m im Inneren
 - o bis 300m im Freifeld

ANRUFRER ID*

- ➔ Anruferkennung wenn aufgelegt (Typ 1) oder im Gespräch (Typ 2)
 - o 20 eingehenden Rufnummer
 - o 10 ausgehenden Rufnummer
- ➔ Übertragung einer Rufnummer ins Telefonbuch möglich
- ➔ Namen- und Telefonnummernanzeige
- ➔ Symbol für Anruf in Warteschleife
- ➔ Symbol bei neuem Anruf



SOS-PRO 295



Kompatible ZUBEHÖREN (optional)

- ➔ SOS-PRO 295
- ➔ Zusatzhörer AMPLIDECT 295 **AmpliDect295 AD PhotoDect295**
(SOS-Funktionen sind von diesem Mobilteil aus nicht nutzbar)
- ➔ PhotoDect295
(SOS-Funktionen sind von diesem Mobilteil aus nicht nutzbar)