



DESCRIPTIF

Das SOS-PRO 295 ist ein zusätzliches Dect, das nur mit dem GEEMARC AmpliDect295 SOS-PRO kompatibel ist. Damit können Sie eingehende Anrufe annehmen und die Freisprechfunktion verwenden. Zwei Direktwahltasten (M1+M2) erlauben Sie Ihre Lieblingsansprechpartner schneller zu kontaktieren. Wenn es zu dem AmpliDect295 SOS-PRO angemeldet ist, erlaubt es Notrufanrufe.

ANRUFEN/SPRECHEN

- 5 Tasten auf dem SOS-PRO 295 :
 - Volume +
 - Volume-
 - 2 Direktwahltasten
 - SOS-Taste/Antworten für eingehende Anrufe
- Einstellbare Klingellautstärke
- Einstellbare Volume des Lautsprechers- (5 Stufen)
- Freisprechfunktion
- Piepton, wenn das SOS-PRO 295 außerhalb der Reichweite der Basisstation ist.
- Optische Anzeige der Batteriestand (rote LED)
- Optische Anzeige falls Anruf oder während eines Telefongesprächs (grüne LED)
- 4 Notrufnummern programmierbar
- Selbstaufnehmbare Notansage oder die existierende Ansage in 3 wählbaren Sprachen benutzen (Englisch, Französisch, Deutsch)

TECHNISCHE ANGABEN

- GAP Technologie
- Batterie 300mAh Li-Polymer
- Standby-Zeit : 60 Stunden
- Dauergesprächszeit : 5 Stunden
- Lädt automatisch in der Basisstation auf
- Reichweite außen 200m und innen 30m
- Gewicht des Anhängers : 61g

NUR KOMPATIBEL MIT :

- AmpliDect295 SOS-PRO

