



FUNKTIONEN

- Stereo-Empfang
- Optischer Anschluss auf der Basisstation*
- leicht zugängliche Einstellungen auf dem Kopfhörer:
 - Lautstärke bis zu 125dB spl
 - Balanceregulung Links/Rechts
 - Tonregelung gemäß Ihrer Bedürfnisse
- Automatischer Standby-Modus (wenn kein Signal mehr)
- Integriertes Mikrophon für die Verstärkung der Geräusche der Umgebung, somit ist jederzeit eine Unterhaltung mit anderen Personen im Raum möglich.
- Komfortabler, leichtgewichtiger Kopfhörer



*Optischer Anschluss

TECHNISCHE ANGABEN

- **2,4 GHz digitale**
- Tonfrequenz: 100 – 16 000Hz
- Betriebsfrequenz: 2.404.5-2.479.5GHz
- Modulationsart: GFSK
- Anzahl der Kanäle: 16
- Bandbreite: 5M
- Bitrate des Senders: 1Mbps
- Antennen-Typ: Interne Antenne
- Ladestation für zwei Kopfhörer
Schnellladung
Ladezeit: 4 Stunden
Automatische Ladung, sobald der Kopfhörer auf der Basisstation aufgestellt ist.
- Reichweite im Freien 100m und 25m im Innenbereich
- Optischer Audioeingang
- Analoger Audioeingang (3,5-mm-Klinkenbuchse)
- Betriebszeit: 10 Stunden
- Gewicht des Kopfhörers: 55g

ENTHALTENES ZUBEHÖR

- Zwei Kopfhörer
 - Ladestation
 - 1. Netzadapter
 - 2. Optisches Kabel (Toslink)
 - 3. 1,5 Meter Audiokabel mit 3,5mm male/male Stereo Klinkenstecker
 - 4. Male Chinch / 3.5mm female Klinken-Adapterkabel von 20cm
- + 2 Paare Ersatz-Ohrstöpsel

