



## FUNKTIONEN

- Integrierte digitale Höhen/Bass Einstellung (+/-10dB)
- Balancekontrolle links/rechts
- Klarer digitaler Klang, Übertragung FHSS
- Auswahl zwischen Stereo- oder Monomodus
- Duo-Modus: Funk-Übertragung oder unterwegs mit 3,5 mm Jackklinkenstecker
- Direkter Anschluss an den optischen oder analogen Eingang Ihres Fernseh- bzw. Audiogeräts.
- Komfortabler, leichtgewichtiger Kopfhörer
- Taktile Beschriftung auf AN/AUS, Balance- und Tonhöhereinstellungstasten
- Der Kopfhörer schaltet sich automatisch nach 4 Minuten Signalverlust aus.
- Zusätzliche Kopfhörer können mit derselben Basisstation gekoppelt werden

## TECHNISCHE ANGABEN

- **Digitaler 2.4G ISM Band AFHSS Übertragung**
- Empfangsverstärkung bis zu 125dBspl.
- Frequenzresonanz: 20 – 20 000Hz
- Betriebsfrequenz: 2.402 - 2.480GHz
- Modulationsart: GFSK
- Anzahl der Kanäle: 79
- Bandbreite: 1M
- Bitrate des Senders: 1Mbps
- Antennen-Typ: Interne Antenne
- Betriebsreichweite innerhalb von Gebäuden bis zu 50 m vom Sender
- Ladezeit der Batterien: 6 Stunden
- Durchgehende Benutzungszeit: 8 Stunden
- Klinken- und optische Eingänge
- Integrierte wiederaufladbare Lithium Akkus
- Gewicht: 260 g

## ENHALTENES ZUBEHÖR

- 1 m optisches Kabel
- 1,5 m Audiokabel mit männlichem Klinkenstecker / männlichem 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
- RCA Adapterkabel / 3,5 mm weiblicher Klinkenstecker
- Netzteiladapter

## KOMPATIBLE GERÄTE

- Fernseher, MP3-Player, PCs und die meisten Geräte mit einem 3,5 mm Klinken- bzw. optischen Stecker.