



EIGENSCHAFTEN

- ➔ Das mit Sensoren ausgestattete Sitzkissen erkennt, wenn eine Person nicht mehr darauf sitzt, und löst einen Alarm aus.
- ➔ Der Sender klingelt, um schnell geortet werden zu können.
- ➔ Der Empfänger piept und blinkt (zwei Alarmmöglichkeiten).
- ➔ Sender und Empfänger sind mit dem bettgerechten Modell Amplicall Mat PSA 201* kompatibel.

TECHNISCHE DATEN

Alarmempfänger

- ➔ Lautstärke: 85 dB (stark) oder 70 dB (schwach)
- ➔ Visuelle Klingelanzeige (Blitzlicht)
- ➔ Drei Alarmmöglichkeiten:
 - ALARM: Wechsel zwischen 30 Sekunden „Piepen + Blitzlicht“ und 10 Sekunden Pause
 - OFF: Gerät ausgeschaltet
 - CHIME: Wechsel zwischen 5 Sekunden „Piepen + Blitzlicht“ und 30 Sekunden Pause
- ➔ Hinweis bei schwacher Batterie
- ➔ Reichweite: 30 m
- ➔ Größe: 89 x 126 mm
- ➔ Gewicht: 122 g
- ➔ Funktioniert mit drei 1,5 V Batterien Typ LR14 (nicht enthalten)
- ➔ DC Netzteil (6 V DC/0,3 A)

Alarmsender

- ➔ Lautstärke: 75 dB
- ➔ Drei Alarmmöglichkeiten:
 - ALERT: nur der Empfänger reagiert entsprechend der gewählten Einstellung (ALARM/CHIME/OFF)
 - OFF: Gerät ausgeschaltet
 - ARM: Wechsel zwischen 5 Sekunden Piepton und 40 Sekunden Pause, um geortet zu werden. Der Empfänger reagiert entsprechend der gewählten Einstellung (ALARM/CHIME/OFF).
- ➔ Frequenz: 433,92 MHz
- ➔ Funkfrequenzstärke: < 250 mW
- ➔ Größe: 120 mm x 50 mm
- ➔ Gewicht: 67 g
- ➔ Funktioniert mit einer 9V Batterie Typ PP3 (nicht enthalten)

Sensor-Sitzkissen

- ➔ Das Sitzkissen eignet sich für alle gängigen Stühle.
- ➔ Material: Kunststoff PVC
- ➔ Größe: 36 x 36 cm
- ➔ Gewicht: 106g



OPTIONALES ZUBEHÖR

- ➔ DC Netzteil (6 V DC/0,3 A)
- ➔ Amplicall MAT PSA 201 (Bett) *

AMPLICALL MAT PSA 201

Optional: Bettmatte*

