



Notrufarmband

ANRUFEN/ANNEHMEN

- Hörgerätekompatibel
- Hörerlautstärke bis zu **40dB**
- Einstellung Tonhöhe des Empfangstons auf 5 Stufen
- 3 Fotodirektwahltasten
- 10 indirekte Wahltasten
- Telefonbuch: 30 Nummern mit Sprachansage
- Bis zu 200 Nummern sperrbar
- 4 Modi für Anrufsperrn
- SOS Taste
- Möglichkeit, Anruf via Armband anzunehmen (im Freisprechmodus)
- Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität: Möglichkeit, das Anruf via 4-stelligen Pin aus der Ferne anzunehmen.
- Blitzfunktion (100/270/600ms)
- Bidirektionale Freisprecheinrichtung mit LED-Anzeige
- Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers im Freisprechmodus
- R-Taste für Doppelanruf
- Pausenfunktion
- Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern
- Tastatur mit großen Tasten und Hintergrundbeleuchtung
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch.
- Sprachansage (Tasten, Menü, Telefonbuch und -nummer)
- Ein-/Ausgabeübertragung für die automatische Transkription von Sprache zu Text

LCD DISPLAY

- Großes hintergrundbeleuchtetes Display
- Anzeige auf 4 Zeilen
- Automatische Uhrzeit- und Datumseinstellung
- Nummern bis 16 Ziffern, Name bis 16 Buchstaben
- Symbol für neue Nachricht

NOTRUFFUNKTION

- Auslösen eines Notrufs via SOS-Taste am Telefon oder am Armband (Sender 869,2 MHz)
- Wasserfeste SOS-Fernbedienung (IP67) mit einer Reichweite von 20 bis 30 m.
- SOS-Anrufverfahren: automatisches Wählen 5 versch. Notrufnummern + Notrufansage
- Ton zur Bestätigung des ausgelösten Notrufs
- Individualisierbare Notrufansage (Standard Notrufansage vorregistriert)
- Bis zu 4 Armbänder kombinierbar
- Raumtemperaturalarm (Min./Max.) mit Notrufverfahren (5 Notrufnummern + Notrufansage)
- Anschluss für ext. Sensor (SOS), SOS-Anrufverfahren gem. drei Modi (AUS, normal, 24h)
- Erkennung bei offenem oder geschlossenem Kontakt

ANRUFRERKENNUNG*

- Anruferkennung (caller ID)
- Sprechende Tastatur
- Anzeige des Namens und der Nummer
- Datum- und Uhrzeitanzeige eingegangener Anrufe

KLINGELTON

- Visuelle Klingeltonanzeige
- 10 Klingeltöne
- 4 Einstellungsstufen: Aus/ Niedrig / Mittel / Hoch
- Starke Lautstärke (bis zu 85dB bei 1m)

TECHNISCHE ANGABEN

- Wandmontage möglich
- Maße: 18,5 x 20 x 5 cm
- 4x wiederaufladbare Batterie AAA nicht enthalten

LIEFERUMFANG

- 1 x SERENITIES 100
- 1 x Netzteil AC-DC
- 1 x Notrufarmband mit Umhängeband (869,2MHz)
- 1 x Telefonkabel RJ11 / RJ11
- 1 x Spiralkabel RJ9 für den Telefonhörer

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Zusätzliches Notruf-Armband SOS Walt (869,2MHz)
- Fallsensor Armband (VBC10)