



FUNKTION V2T: VOICE TO TEXT (Sprache zu Text)

- ➔ Verbinden Sie SERENITIES 100 mit Ihrem Tablet, Smartphone oder Computer, um von der automatischen Umwandlung von Sprache → Text (Audioausgang) / Text → Sprache (Audioeingang) zu profitieren
- ➔ Audio-out (für hörgeschädigte Personen): Ihre gesamte Unterhaltung wird in der von Ihnen gewählten App schriftlich transkribiert
- ➔ Audio-in (für stumme Personen): Geben Sie Ihren Text in einen Sprachsynthesizer ein, der Ihren Text in Sprache umwandelt und an Ihren Gesprächspartner sendet
- ➔ 2 Anschlüsse mit 3,5-mm-Klinkenstecker, 4 Kontakte
- ➔ Empfohlene Anwendung: *LiveTranscribe*



NOTRUFFUNKTION

- ➔ Auslösen eines Notrufs via SOS-Taste am Telefon
- ➔ SOS-Anrufverfahren: automatisches Wählen 5 versch. Notrufnummern + Notrufansage
- ➔ Ton zur Bestätigung des ausgelösten Notrufs
- ➔ Individualisierbare Notrufansage (Standard Notrufansage vorregistriert)
- ➔ Raumtemperaturalarm: Notrufverfahren an 5 SOS-Nummern (+ Sprachnachricht) bei Erkennung einer zu niedrigen oder zu hohen Temperatur (Mindestschwelle einstellbar von 5 °C bis 20 °C / Höchstschwelle einstellbar von 25 °C bis 50 °C)
- ➔ Eingang für externen Sensor (2 Kontakte, 2,5-mm-Stecker), SOS-Anruf in 3 Modi (Aus, Normal, 24 Stunden), Erkennung entweder bei offenem oder geschlossenem Kontakt

ANRUFERKENNUNG*

- ➔ Anruferkennung (caller ID)
- ➔ Sprechende Tastatur
- ➔ Anzeige des Namens und der Nummer
- ➔ Datum- und Uhrzeitanzeige eingegangener Anrufe

KLINGELTON

- ➔ Visuelle Klingeltonanzeige
- ➔ 10 Klingeltöne
- ➔ 4 Einstellungsstufen: Aus/ Niedrig / Mittel / Hoch
- ➔ Starke Lautstärke (bis zu 85dB bei 1m)

TECHNISCHE ANGABEN

- ➔ Wandmontage möglich
- ➔ Maße: 18,5 x 20 x 5 cm
- ➔ 4x wiederaufladbare Batterie AAA nicht enthalten

LIEFERUMFANG

- ➔ 1 x SERENITIES 100
- ➔ 1 x Netzteil AC-DC
- ➔ 1 x Notrufarmband mit Umhängeband (869,2MHz)
- ➔ 1 x Telefonkabel RJ11 / RJ11
- ➔ 1 x Spiralkabel RJ9 für den Telefonhörer

OPTIONALES ZUBEHÖR

- ➔ Zusätzliches Notruf-Armband SOS Walt (869,2MHz)
- ➔ Fallsensor Armband (VBC10)

ANRUFEN/ANNEHMEN

- ➔ Hörerätkompatibel
- ➔ Hörerlautstärke bis zu **40dB**
- ➔ Einstellung Tonhöhe des Empfangstons auf 5 Stufen
- ➔ 3 Fotodirektwahltasten
- ➔ 10 indirekte Wahltasten
- ➔ Telefonbuch: 30 Nummern mit Sprachansage
- ➔ Bis zu 200 Nummern sperrbar
- ➔ 4 Modi für Anrufsperrn
- ➔ SOS Taste
- ➔ Möglichkeit, Anruf via Armband anzunehmen (im Freisprechmodus)
- ➔ Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität: Möglichkeit, das Anruf via 4-stelligen Pin aus der Ferne anzunehmen.
- ➔ Blitzfunktion (100/270/600ms)
- ➔ Bidirektionale Freisprecheinrichtung mit LED-Anzeige
- ➔ Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers im Freisprechmodus
- ➔ R-Taste für Doppelanruf
- ➔ Pausenfunktion
- ➔ Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern
- ➔ Tastatur mit großen Tasten und Hintergrundbeleuchtung
- ➔ Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch.
- ➔ Sprachansage (Tasten, Menü, Telefonbuch und -nummer)
- ➔ Ein-/Ausgabeübertragung für die automatische Transkription von Sprache zu Text

LCD DISPLAY

- ➔ Großes hintergrundbeleuchtetes Display
- ➔ Anzeige auf 4 Zeilen
- ➔ Automatische Uhrzeit- und Datumseinstellung
- ➔ Nummern bis 16 Ziffern, Name bis 16 Buchstaben
- ➔ Symbol für neue Nachricht