



## ANRUFEN/ANRUFEN ENTGEGENNEHMEN

- Hörgerätekompatibel M4/T4
- Maximale Empfangslautstärke: 40dB mit + und - Tasten
- Zwei Kurzwahltasten: M1, M2
- Tastatur
  - Große Tasten
  - Sprechende Tastatur
  - Weiße Hintergrundbeleuchtung
  - Hoher Kontrast
- Telefonbuch: 2.000 Kontakte auf dem Telefon, 250 Kontakte auf der SIM-Karte
- Schnellzugriffstaste auf das Menü
- Nachricht bei verpasstem Anruf und Anzeige über Nachricht auf dem Anrufbeantworter
- Stummfunktion

## LCD DISPLAY

- LCD Farbbildschirm -2.8"
- 16 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Ungarisch, Hebräisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch
- Navigationsmenü
- Datum- & Zeiteinstellung
- Anzeige der Gesprächszeit

## KLINGELTÖNE

- Acht polyphone Klingeltöne
- Einrichten eines persönlichen Klingeltons möglich
- Vibration für eingehende Anrufe
- Lautstärke bis zu ca. 90dB bei 1 Meter

## TECHNISCHE ANGABEN

- 4G-Netz (850/900/1800/1900/2100/2600 MHz)
- Wiederaufladbarer Akku Typ Li-Ion 1200mAh
- 2-Megapixel Kamera
- USB-Ladekabel Typ C
- Stand-by-Zeit: 7 Tage
- Akkulaufzeit bei Gesprächen: 6 Stunden
- Ladezeit des Akkus:  
4,5 Stunden auf der Ladestation und 3 Stunden per Kabel
- Bluetooth™ 5.0
- Maße: 11 x 5,5 x 1,7 cm
- Tastenmaße: 15 x 7 mm
- Gewicht (mit Akku): 105g
- SAR-Werte:  
Kopf = 0,185W/kg  
Rumpf = 0,814W/kg  
Glieder = 1,328W/kg
- Steckplatz für 2 SIM-Karten (nicht enthalten)
- Steckplatz für eine Micro-SD-Speicherkarte (bis zu 32 GB) (nicht enthalten)



## SPRECHENDES TELEFON

- Sprachansage bei eingehendem Anruf
- Tastatur verfügt über 16 Sprachen (s. „LCD Display“)

## ANRUFERKENNUNG

- 20 eingehende Nummern
- 20 ausgehende Nummern

## NOTRUFFUNKTION

- SOS-Taste zum Auslösen eines Notrufs
- Fünf programmierbare Notrufnummern
- Bestätigung des Notrufs durch ein akustisches Signal.
- Geolokalisierungssystem: Durch das Wählen der SOS-Taste sendet das Handy automatisch eine Nachricht mit der derzeitigen GPS-Position an die eingespeicherten Notrufnummern.
- Möglichkeit, den/die BesitzerIn des CL8600 zu lokalisieren, indem man ihr/ihm eine SMS schickt (nur wenn die Nummer als SOS-Nummer gespeichert ist).

## LIEFERUMFANG

- CL8600
- Ladestation
- USB-Kabel Typ C
- Netzadapter
- Wiederaufladbarer Akku
- Bedienungsanleitung

## MMS

- Für einen bestmöglichen MMS-Empfang sollte eine 32 GB µSD-Karte hinzugefügt werden.

### **ICE** ICE-FUNKTION : "In Case of Emergency"

- Geben Sie vorab vier Kontakte an, die Sie im Notfall erreichen wollen.
- Sie können auch Ihren Namen, Ihre Adresse, Krankheiten, Allergien, Blutgruppe und Ihren Hausarzt angeben.
- Nützlich, einfach und unverzichtbar - das Ziel dieser Funktion ist es, den Helfern in Notfällen die Arbeit zu erleichtern.