



CARACTERISTIQUE

- Le coussin, équipé de capteurs, détecte quand une personne n'est plus assise dessus et active une alarme.
- Le transmetteur sonne afin qu'il puisse être localisé rapidement.
- Le récepteur sonne et clignote avec deux types d'alarme
- Le transmetteur et le récepteur sont compatibles avec le modèle Amplicall Mat PSA 201 adapté au lit. *

TECHNIQUE

Récepteur

- Volume de sonnerie réglable : 85dB (HI) ou 70dB (LO)
- Indicateur lumineux - flash
- Interrupteur avec 3 positions :
 - ALARM : alterne entre 30 secondes de sonnerie + flash puis 10 secondes de pause
 - OFF : appareil éteint
 - CHIME : alterne entre 5 secondes de bip + flash puis 30 secondes de pause
- Indicateur de batterie faible
- Rayon de détection : 30 mètres
- Dimensions du récepteur : 89 x 126 mm
- Poids du récepteur : 122g
- 3 Piles 1.5V de type LR14 (non incluses)
- Prise Adaptateur DC (6V DC/0.3A)

Transmetteur

- Volume de sonnerie : 75 dB
- Interrupteur avec 3 positions :
 - ALERT : seul le récepteur réagit selon le mode choisi (ALARM / CHIME / OFF)
 - OFF : appareil éteint
 - ARM : le transmetteur alterne entre 5 secondes de bip puis 40 secondes de pause afin d'être localisé, et le récepteur réagit selon le mode choisi (ALARM / CHIME / OFF)
- Fréquence de fonctionnement : 433,92MHz
- Puissance de la fréquence radio : < 1 mW
- Dimensions du transmetteur : 120mm x 50mm
- Poids du transmetteur : 67g
- 1 pile 9V de type PP3 pour le transmetteur (non inclus)

Coussin

- Le coussin s'adapte à tout type d'assise
- Matière : plastique PVC
- Taille du coussin : 36 x 36 cm
- Poids du coussin : 106g



EN OPTION

- Adaptateur secteur DC (6V DC/0.3A)
- Amplicall MAT PSA 201 (lit) *

AMPLICALL MAT PSA 201

Option tapis pour lit *

