



## APPELER/REONDRE

- Petite base indépendante qui se connecte à votre livebox
- Compatible avec les appareils auditifs
- Réglage du volume de réception jusqu'à **30dB**
- Mains libres
- Réglage du volume du haut-parleur
- Mémoires VIP : liste de vos contacts favoris, personnalisables avec noms, numéros et sonnerie (jusqu'à 60 contacts du répertoire)
- Répertoire : contacts personnalisables avec noms, numéros et sonnerie (60 contacts, liste intégrant les mémoires VIP)
- Blacklist : enregistrez jusqu'à 60 numéros indésirables
- Touche pour ajouter un numéro entrant directement à la blacklist
- Touche d'accès rapide au répertoire
- Touche R pour double appel
- Touche d'accès rapide pour le menu
- Touche Bis (rappel des 10 derniers numéros composés) à l'exception des appels au 119 qui ne sont pas enregistrés dans le journal d'appels
- Appuyez sur la touche 1 du clavier numérique pour accéder directement à la messagerie Orange (3103)
- Fonction Flash (100ms/270ms/600ms)
- Fonction « Silencieux »
- Combiné ergonomique facilitant l'utilisation
- Clavier
  - Larges touches
  - Bip touche



## BLOCAGE D'APPELS

- Appuyez simplement sur deux boutons pour ajouter instantanément le numéro de l'appelant à la blacklist
- Fonctions pour autoriser / bloquer automatiquement certains appels entrants :
  - Autoriser uniquement les mémoires VIP
  - Autoriser uniquement les contacts du répertoire
  - Bloquer tous les numéros enregistrés dans la blacklist (jusqu'à 60 numéros)
  - Bloquer tous les numéros privés / internationaux / anonymes / surtaxés

## ECRAN LCD

- Rétro-éclairé blanc
- Ecran : affiche le nom et le numéro en même temps  
1 ligne Dot Matrix + 1 ligne 7 segments + 2 ligne icônes
- Dimensions : 40x32mm
- Sélection entre 6 langues : Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Italien, Espagnol
- Menu navigation
- Horodatage
- Fonction Alarme
- Verrouillage du clavier
- Indication du temps de communication

## SONNERIE

- Sonneries puissantes : jusqu'à **75dB à 1 mètre** sur le combiné
- 5 sonneries polyphoniques et 5 normales
- Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire
- Réglage du volume de sonnerie : MUET + 5 niveaux
- Indicateur de sonnerie

## MULTI-COMBINES

- Localisation du combiné
- Conférence à 3
- Multi-combinés (5 max)
- Transfert d'appel entre combinés
- Interphone entre combinés

## TECHNIQUE

- Téléphone DECT
- Mémoire permanente
- Eco-mode
- Fonctionne avec 3 adaptateurs secteur (fournis)
- Câble RJ11/RJ11 de 1.5m fourni
- 4 batteries rechargeables type ni-Mh 1.2V 400mA (incluses)
- Numérotation fréquence vocale / décimale
- Dimensions :
  - combiné : 172x55x25 mm
  - base combiné : 77x77x69 mm
  - base principale : 80x85x38 mm
- Autonomie en veille : 4 jours
- Autonomie en conversation :
  - 8 heures en utilisation normale
  - 4 heures en mode haut-parleur
- Compatible GAP
- Portée : jusqu'à 50m en intérieur

## IDENTIFICATION D'APPELS\*

- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2)
  - 20 numéros entrants
  - 10 numéros sortants
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire
- Présentation du nom et du numéro
- Indicateur d'appel en attente
- Indicateur nouvel appel par message à l'écran